

HCP KOMPATIBILITÁSI ÁTTEKINTŐ


Állapot: 2025 | 11

HÖRMANN

HCP kompatibilitás áttekintése

Állapot: 2025 | 11

BŐVÍTSE LEHETŐSÉGEIT. A HCP-interfész révén a külső Smart Home rendszerek opcionális moduljai segítségével hálózatba kötheti szekcionált és billenő garázskapuk, az udvari kapuk, a garázsredőnykapuk, valamint az ipari kapuk meghajtásait. Ráadásul az adapter révén kiegészítő csatlakozásokat vagy működtető funkciókat is hozzáadhat a meghajtásokhoz.

Felhasználás		Garázskapu-meghajtások										Garázs-redőnykapu meghajtások	
		 SupraMatic 4	 SupraMatic H4	 ProMatic 4	 ProMatic Akku*	 DuraMatic	 SupraMatic 3	 SupraMatic HT3	 Liftronic 500-2	 Liftronic 700-2	 Liftronic 800-2	 RollMatic 2	 RollMatic 1
Smart Home Gateway-ek	Homematic IP (eQ-3)	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	IT-WLAN Gateway (Apple)	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	WLAN-Gateway (Apple)	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	X3D Gateway (Delta Dore)	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	KNX-Gateway	●[4]	●	●[3]	●	●	–	–	●	●[2]	●[2]	●[2]	–
	Loxone-Gateway	●[4]	●	●[3]	●	●	●[1]	●	●	●[2]	●[2]	●[2]	–
Rádiós vevőegység	ESE	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	ESE BS HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Univerzális adapterpanel Külső kezelőelemeken keresztüli irányváltáshoz (Nyit/Állj/Zár) és/vagy a meghajtás-világítás és a részleges nyitás funkció vezérléséhez	UAP 1	○	○	○	○	○	●[1]	●	○	○	○	○	–
	UAP 1 HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Klímaszenzor A garázsban uralkodó páratartalom meghatározásához	HKSI	○	○	○	–	–	●[1]	●	○	○	○	○	–
	HKSI-1	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–
Opciós relé Garázsvilágítás, jelzőlámpa vezérlésére vagy végállásjelzéshez	HOR 1	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●
	HOR-HCP	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–
Reteszelő elem	ETV 1-HCP	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	HAS 1	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–

— = Nem kompatibilis
● = Kompatibilis
■ = Kompatibilis, de nem jóváhagyott
○ = Kompatibilis a HAP 1 HCP adapterpanelen keresztül
* = Lerövidítik a használati időt a csatlakoztatott kiegészítők

1) = Ci indextől, 2013.07. hónaptól
2) = B0 indextől, 2021.03. hónaptól
3) = B3 indextől, 2021.03. hónaptól; B0 indextől, 2022.03. hónaptól
4) = B4 indextől, 2021.03. hónaptól; B0 indextől, 2022.03. hónaptól

HCP kompatibilitás áttekintése

Állapot: 2025 | 11

Felhasználás		Udvarikapu-meghajtások							
									
		LineaMatic	LineaMatic 2	RotaMatic	RotaMatic 2	VersaMatic	STA 500 FU (545/560 vezérléssel)	Portronic-2 S4000	Portronic-2 D5000
Smart Home Gateway-ek	Homematic IP (eQ-3)	● 2)	●	● 4)	●	●	–	●	●
	IT-WLAN Gateway (Apple)	–	–	–	–	–	–	–	–
	WLAN-Gateway (Apple)	● 2)	●	● 4)	●	●	○	●	●
	X3D Gateway (Delta Dore)	● 2)	●	● 4)	●	●	–	●	●
	KNX-Gateway	–	–	–	–	–	●	–	–
	Loxone-Gateway	●	●	●	●	●	●	●	●
Rádiós vevőegység	ESE	● 2)	●	● 4)	●	●	○	●	●
	ESE BS HCP	–	–	–	–	–	●	–	–
Univerzális adapterpanel Külső kezelőelemeken keresztüli irányváltáshoz (Nyit/Állj/Zár) és/ vagy a meghajtás-világítás és a részleges nyitás funkció vezérléséhez	UAP 1	●	●	●	●	●	–	●	●
	UAP 1 HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
Klímaszenzor A garázsban uralkodó páratartalom meghatározásához	HKSI	■	■	■	■	■	–	■	■
	HKSI-1	–	–	–	–	–	–	–	–
Opciós relé Garázsvilágítás, jelzőlámpa vezérlésére vagy végálláskijelzéshez	HOR 1	●	●	●	●	●	–	●	●
	HOR-HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
Reteszelőelem	ETV 1-HCP	–	–	–	–	–	–	–	–
	HAS 1	–	–	–	–	–	–	–	–

Felhasználás		Ipari kapumeghajtások		
				
		WA 300 R S4	WA 300 S4	WA 500 (545/560 vezérléssel) WA 500 FU ITO 500 FU
Smart Home Gateway-ek	Homematic IP (eQ-3)	● 1)	● 5)	–
	IT-WLAN Gateway (Apple)	● 1)	● 5)	–
	WLAN-Gateway (Apple)	● 1)	● 5)	●
	X3D Gateway (Delta Dore)	● 5)	● 5)	–
	KNX-Gateway	–	–	● 3)
	Loxone-Gateway	● 10)	● 11)	● 3)
Rádiós vevőegység	ESE	● 5)	● 5)	○
	ESE BS HCP	–	–	●
Univerzális adapterpanel Külső kezelőelemeken keresztüli irányváltáshoz (Nyit/Állj/Zár) és/ vagy a meghajtás-világítás és a részleges nyitás funkció vezérléséhez	UAP 1-300	●	●	–
	UAP 1 HCP	–	–	–
Klímaszenzor A garázsban uralkodó páratartalom meghatározásához	HKSI	● 5)	● 5)	–
	HKSI-1	–	–	–
Opciós relé Garázsvilágítás, jelzőlámpa vezérlésére vagy végálláskijelzéshez	HOR 1	●	●	–
	HOR-HCP	–	–	–
Reteszelőelem	ETV 1-HCP	–	–	● 6,7,8,9)
	HAS 1	–	–	–

– = Nem kompatibilis
● = Kompatibilis
■ = Kompatibilis, de nem jóváhagyott
○ = Kompatibilis a HAP 1 HCP adapterpanelen keresztül

1) = C indextől, 2013.08. hónaptól
2) = E indextől, 2013.07. hónaptól
3) = B1 indextől, 2021.06. hónaptól
4) = G indextől, 2013.08. hónaptól
5) = D indextől, 2013.11. hónaptól
6) = B6 indextől, 2023.08. hónaptól (miniatűr zárral), nem kombinálható HLG fényráccsal vagy fénysorompóval
7) = B8 indextől, 2024.10. hónaptól (miniatűr zárral)
8) = B7 indextől, 2023.08. hónaptól (fél-hengerzárbetéttel), nem kombinálható HLG fényráccsal vagy fénysorompóval
9) = B9 indextől, 2024.10. hónaptól (fél-hengerzárbetéttel)
10) = B6 indextől, 2026.02. hónaptól, nem kombinálható 360 jelű vezérléssel
11) = B6 indextől, 2025.11. hónaptól, nem kombinálható 360 jelű vezérléssel

HCP kompatibilitás áttekintése

Állapot: 2025 | 11

Kombinációk		 Homematic IP (eQ-3)	 IT-WLAN Gateway (Apple)	 WLAN-Gateway (Apple)	 X3D Gateway (Delta Dore)	 KNX-Gateway	 Loxone-Gateway	 ESE	 ESE BS HCP	 UAP 1 / UAP 1-300	 UAP 1 HCP	 HKSI	 HKSI-1	 HOR 1	 HOR-HCP	 ETV 1-HCP	 HAS 1
Smart Home Gateway-ek	Homematic IP (eQ-3)	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	IT-WLAN Gateway (Apple)	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	WLAN-Gateway (Apple)	–	–	–	●	○	○	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	X3D Gateway (Delta Dore)	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	KNX-Gateway	○	○	○	○	–	□	○	□	○	□	○	□	○	□	□	□
	Loxone-Gateway	○	○	○	□	□	–	○	□	–	□	○	□	○	□	□	□
Rádiós vevőegység	ESE	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	ESE BS HCP	○	○	○	○	□	□	○	–	○	□	○	□	○	□	□	□
Univerzális adapterpanel Külső kezelőelemeken keresztüli irányváltáshoz (Nyit/Állj/Zár) és/vagy a meghajtás-világítás és a részleges nyitás funkció vezérléséhez	UAP 1 / UAP 1-300	–	–	–	●	○	–	●	○	–	○	●	○	●	○	○	○
	UAP 1 HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	–	○	□	○	□	□	□
Klímaszenzor A garázsban uralkodó páratartalom meghatározásához	HKSI	●	●	●	–	○	○	–	○	●	○	–	○	●	○	○	○
	HKSI-1	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	–	○	□	□	□
Opciós relé Garázsvilágítás, jelzőlámpa vezérlésére vagy végálláskijelzéshez	HOR 1	●	●	●	●	○	○	●	○	●	○	●	○	–	○	○	○
	HOR-HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	□	–	□	□
Reteszelőelem	ETV 1-HCP	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	○	□	–	□
	HAS 1	○	○	○	○	□	□	○	□	○	□	○	□	○	□	□	–

– = Együttesen nem használható
● = Fekete Y-elemmel együtt használható
○ = Kompatibilis HUB 3 és HAP 1 adapterpaneleken keresztül
□ = Kompatibilis HUB 3 adapterpanelen keresztül